

Holding регистры (чтение функцией 0x03, запись функцией 0x06, 0x10)		
Modbus адрес	Описание параметра	Чтение/Запись
1	Старший байт - версия платы; младший байт - версия ПО	Чтение
2	Сетевой адрес	Чтение/Запись
3	Скорость: 0 - 1200 1 - 2400 2 - 4800 3 - 9600 4 - 19200 5 - 38400 6 - 57600 7 - 115200	Чтение/Запись
4		
5	Количество подключенных датчиков (не более 4)	Чтение/Запись
6	Период опроса подключенных датчиков	Чтение/Запись
7	Скорость интерфейса опроса датчиков (LLS): 0 - 1200 1 - 2400 2 - 4800 3 - 9600 4 - 19200 5 - 38400 6 - 57600 7 - 115200	Чтение/Запись
8	Порог переключения логического уровня на входах (Low / Hi), мВ	Чтение/Запись
11...14	Сетевые адреса датчиков	Чтение/Запись
16...19	Измеренное значение уровня с подключенных датчиков согласно логических номеров (0...4095)	Чтение
21...24	Статус подключения датчика (0 - не подключен, 1 - подключен)	Чтение
26...29	Измеренное значение напряжения на входах, мВ	Чтение
31...34	Логический уровень на входах (Low / Hi)	Чтение
35...39	Температура, °C	Чтение